

SOP Penggunaan & Perawatan Mesin Serut Es



HIBAUAN ;

1. Jangan memasang jek listrik dalam kondisi tangan basah (bias induksi)
2. Jangan menghidupkan mesin tanpa isi (kondisi kosong)
3. Gunakan alas kaki pada saat operasional

SOP Penggunaan Mesin Serut Es

Pelaksana : Crew Kitchen / Maintenance

Penanggung jawab : Chief Cook

Alat : Kuas & Kain lap

Bahan : Air

Standar hasil : Bersih, aman & tidak rusak

Pelaksanaan :

1. Sebelum menggunakan, periksa mata pisau, paku silinder penjepit es batu dan stainless penutup apakah dalam kondisi baik.
2. Pasang jek listrik pada stop kontak PLN dan lakukan uji coba.
3. Lakukan penyerutan dengan hati hati dan penuh konsentrasi.
4. Es balok disesuaikan dengan kondisi mesin, es balok jangan terlalu besar.
5. Selesai penyerutan segera cabut jek listrik dari stop kontak PLN.

SOP Perawatan Mesin Serut Es

Pelaksana : Crew Kitchen / Maintenance

Penanggung jawab : Chief Cook & Head M&FC

Alat : Kuas & Kain lap

Bahan : Air

Standar hasil : Bersih, aman & tidak rusak

Pelaksanaan :

1. Lepas jek listrik dari stop kontak PLN.
2. Bersihkan dengan menggunakan air dan kuas untuk mengangkat kotoran yang sulit dijangkau.
3. Gunakan lap bersih untuk mengeringkan bagian mesin.

4. Mintalah bantuan maintenance bila ada tanda tanda kerusakan sehingga kerusakan tidak merambat.
5. Asah mata pisau dan aturlah sekrup pengatur tinggi rendahnya mata pisau supaya mendapatkan hasil yang optimal.
6. Lakukan perawatan ini setiap selesai digunakan.

SOP Penggunaan & Perawatan Mesin Bor



HIMBAUAN ;

1. Sebaiknya gunakan attribute seperti ;
 - Kaca mata
 - Masker
 - Sarung tangan
2. Jangan memasang jek listrik saat tangan basah

SOP Penggunaan Mesin Bor

Pelaksana : Maintenance / Operator

Penanggung jawab : Koord / Ass / Head M&FC

Alat : Mesin Bor

Bahan :

Standar hasil : Hasil pengeboran maksimal

Pelaksanaan :

1. Siapkan mesin bor
2. Pasang mata bor sesuai dengan spesifikasi (fungsi & ukuran)
3. Pastikan mata bor terpasang dengan benar
4. Beri tanda terlebih dahulu pada media yang akan dibor, agar posisi pengeboran tepat sasaran
5. Lakukan pengetestan sebelum melakukan pengeboran pada objek tujuan
6. Setelah selesai digunakan, lepas mata bor dari mesin dan simpan pada tempatnya

SOP Perawatan Mesin Bor

Pelaksana : Maintenance / Operator
Penanggung jawab : Koord / Ass / Head M&FC
Alat : Kain lap, kuas
Bahan : Minyak / oli
Standar hasil : Bersih & tidak rusak
Pelaksanaan :

1. Siapkan alat dan bahan
2. Untuk bagian luar cukup gunakan kain lap untuk pembersihan
3. Teteskan minyak / oli pada bagian mesin secara berkala
4. Simpan di gudang dengan rapi

SOP Penggunaan & Perawatan Mesin Potong Buntut



HIMBAUAN :

1. Jangan memasang jek listrik dalam keadaan tangan basah
2. Jangan menghidupkan mesin dalam keadaan kosong / tanpa beban
3. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri saat memotong
4. Gunakan alas kaki standar saat operasional
5. Cabut jek listrik pada saat membersihkan

SOP Penggunaan Mesin Potong Buntut

Pelaksana : Crew kitchen
Penanggung jawab : Chief Cook
Alat : Mesin potong buntut
Standar hasil : Hasil potongan standar
Pelaksanaan :

1. Pakai atribut / seragam yang telah ditentukan.
2. Siapkan alat potong buntut dan bahan yang akan dipotong.
3. Pasang stecker kabel listrik ke stop kontak PLN.
4. Lakukan uji coba mesin dengan cara menghidupkan mesin dan periksa apakah mesin berjalan dengan baik.
5. Lakukan setting letak dudukan gergaji sampai tepat pada tempatnya.

6. Atur tinggi rendahnya jarak gergaji sesuai dengan besar kecilnya bonggol tulang buntut.
7. Lakukan proses pemotongan dengan hati hati dan penuh konsentrasi.
8. Saat proses pemotongan, mesin jangan dipaksakan bekerja terus menerus, karena dapat terbakar (pastikan ada jeda waktu memotong).
9. Jika proses memotong buntut telah selesai, cabut stecker dari stop kontak dan bersihkan mesin potong buntut.

SOP Perawatan Mesin Potong Buntut

Pelaksana : Crew kitchen / Maintenance

Penanggung jawab : Chief Cook, Koord / Ass / Head M & FC

Alat : Sikat, Kuas, Spatula, Sponge & Lap

Standar hasil : Normal & bersih

Pelaksanaan :

1. Cabut kabel stecker mesin buntut dari stop kontak PLN.
2. Bersihkan kotoran dari sisa buntut yang ada pada mesin dengan menggunakan kuas, spatula, sikat hingga bersih.
3. Pastikan mesin sudah bersih dari sisa buntut.
4. Lumuri bagian mesin tertentu dengan minyak goreng supaya tidak berkarat dengan menggunakan kuas.
5. Lindungi mesin potong buntut dengan penutup plastik agar tidak berdebu.
6. Jika terjadi tanda tanda kerusakan segera koordinasi dengan maintenance.

SOP Penggunaan & Perawatan Mesin Mie



HIMBAUAN ;

1. Jangan memasang jek listrik dalam keadaan tangan basah
2. Jangan meletakkan bahan logam diatas mesin saat operasional
3. Jangan membersihkan pisau silinder dengan menggunakan logam pada saat mesin hidup
4. Cabut jek listrik pada saat membersihkan mesin

SOP Penggunaan Mesin Mie

Pelaksana : Crew Kitchen

Penanggung jawab : Chief Cook

Alat :

Bahan :

Standar hasil : Aman & normal

Pelaksanaan :

1. Pasang jek listrik ke stop kontak PLN 220 V.
2. Hidupkan switch on pada handle mesin mie dan lakukan pemanasan mesin dahulu.
3. Pastikan mesin mie tidak ada trouble.
4. Lakukan proses pembuatan mie dengan hati hati dan dengan penuh konsentrasi.
5. Setelah proses pembuatan mie selesai ,segera matikan mesin mie dengan switch off pada handle mesin.
6. Cabut jek listrik dari stop kontak PLN.
7. Lakukan pembersihan sisa sisa kotoran yang melekat pada mesin mie.
8. Tutup dengan plastik agar mesin bebas dari debu dan aman.

SOP Perawatan Mesin Mie

Pelaksana : Crew Kitchen

Penanggung jawab : Chief Cook, Koord / Ass/ Head M&FC

Alat : Kuas, Sikat & Lap

Bahan : Minyak

Standar hasil : Bersih & normal

Pelaksanaan :

1. Siapkan Alat dan bahan
2. Bersihkan dan angkat kotoran yang melekat pada bagian roll stainless hingga bersih.
3. Bersihkan dan angkat kotoran yang melekat pada bagian sisir pemotong hingga bersih.
4. Periksa pada bagian elektro motor dan belt penggerak.
5. Periksa pelumas pada bagian gigi penggerak.
6. Lakukan pelumasan setiap 1 minggu sekali.
7. Jika ada kendala / masalah pada mesin mie segera informasikan ke maintenance / Head M&FC untuk bisa ditindaklanjuti

SOP Perawatan Mesin Potong Rumput



HIMBAUAN ;

1. Gunakan attribute standar pada saat operasional seperti ;
 - Pelindung kepala (Helm)
 - Pelindung Mata (Kaca mata pelindung)
 - Masker
 - Sepatu boot

Pelaksana : Gardener

Penanggung jawab : Koord / Ass / Head M&FC

Alat : Tools set, kain, amplas

Bahan :

Standar hasil : Bersih & normal

Pelaksanaan :

1. Asah mata pisau secara teratur
2. Cek kondisi busi, jika perlu lepas menggunakan tools set dan bersihkan dengan amplas
3. Pengecekan / service rutin minimal 6 bulan sekali
4. Penyimpanan mesin setelah pemakaian, harus dalam kondisi bersih

SOP Penggunaan & Perawatan Generator



HIMBAUAN ;

1. Sebaiknya gunakan attribute seperti ;
 - Gunakan penutup telinga (Head Set)
 - Gunakan sarung tangan
 - Gunbakan Masker

SOP Penggunaan Generator Solar

Pelaksana : Maintenance / Operator

Penanggung jawab : Koord / Ass / Head M&FC

Alat : Tools set & kain lap

Bahan :

Standar hasil :

Pelaksanaan :

1. Periksa air radiator
2. Periksa oli mesin
3. Periksa air aki 1 minggu sekali
4. Periksa tali kipas
5. Periksa panel indicator yang ada pada mesin genset
6. Nyalakan mesin genset sesuai dengan aturan yang ada pada manual book
7. Tunggu sampai mesin hidup normal
8. Genset akan me Relay langsung melalui contactor semi otomatis yang terpasang (untuk cabang yang sudah terpasang contactor metic)
9. Perhatikan suara mesin genset, bila mesin berasap tebal dan tenaga berat berarti Overload dan harus ada beban yang dikurangi
10. Bila PLN hidup secara automatic contactor akan memutus arus listrik genset
11. Segera matikan genset dan mencatat waktu pemakaian jam hidup genset
12. Lepas kabel positif (+) accu setelah genset dipergunakan, untuk menghindari accu drop

SOP Perawatan Generator Solar

Pelaksana : Maintenance / Operator
Penanggung jawab : Koord / Ass / Head M&FC
Alat : Tools set & kain lap
Bahan :
Standar hasil :
Pelaksanaan :

1. Lindungi body genset dari sengatan matahari dan hujan supaya awet
2. Gantilah oli mesin setelah genset hidup selama 100 jam, gunakan oli mesin diesel khusus B 40.
3. 3 kali penggantian oli mesin 1 kali penggantian filter oli dan periksa filter udara.
4. Tambah dan pasang bantalan karet supaya genset tidak bergetar.
5. Dilarang meletakkan stok BBM dan barang yang mudah terbakar dalam ruang genset
6. Tanki genset harus terisi penuh dan sediakan stok BBM minimal 1 galon ($\pm$ 20ltr)
7. Dilarang mengisi BBM pada saat mesin genset dalam kondisi hidup
8. Jangan sampai kehabisan BBM pada saat mesin hidup, karena akan merusak komponen
9. Bila terjadi masalah pada saat mesin hidup segera matikan mesin dan lakukan pengecekan.
10. Periksa ruangan dan mesin genset secara berkala dan pastikan tidak dijadikan sarang tikus
11. Bersihkan bodi luar dengan kain lap
12. Lakukan pemanasan mesin genset 2 x 10 menit (seminggu)
13. Isi Checklist Perawatan

NB : Jarak penempatan genset minimal 1 meter dari dinding ruang genset

SOP Penggunaan & Perawatan Generator Bensin



SOP Penggunaan Generator Bensin

Pelaksana : Maintenance / Operator

Penanggung jawab : Koord /Ass / Head M&FC
Alat : Tools set & Kain lap
Bahan : Air & oli
Standar hasil :
Pelaksanaan :
1. Periksa BBM
2. Periksa oli mesin
3. Periksa kabel instalasi
4. Tarik tuas “ choke “ yang ada pada karburator mesin
5. Tarik tali starter sampai mesin menyala
6. Periksa instrument indicator tegangan arus listrik, tegangan 220 v
7. Hidupkan saklar “Switch On “

SOP Perawatan Generator Bensin

Pelaksana : Maintenance / Operator
Penanggung jawab : Koord /Ass / Head M&FC
Alat : Tools set & Kain lap
Bahan : Air & oli
Standar hasil :
Pelaksanaan :
1. Gantilah oli mesin, setelah penggunaan mesin mencapai 100 jam pemakaian.
2. Bersihkan saringan / filter udara (tiap ganti oli).
3. Bersihkan busi (tiap ganti oli).
4. Bersihkan bodi dengan kain lap dengan sedikit air & pada sisi lain dengan sedikit oli secara berkala.
5. Lakukan pemanasan mesin genset 2 x 10 menit (seminggu)
6. Isi Checklist perawatan